

Forgreningsboks

## Abox 060 SB-L

Dette produktet er utdatert. Til etterfølgerproduktet:  
<https://www.spelsberg.no/p/80670001>



### Abox 060 SB-L

Forgreningsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 80670701

E-nummer: 1239182

Dimensjoner: 110 x 110 x 67 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP54/IP65, Nominelt tverrsnitt 6 mm<sup>2</sup>, Ui=690 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Push-out membran, M20/M25, (2 bak, 7 Side), innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner

**grå, med rødt deksel, uten klemmer, for identifisering av kretser for sikkerhetsbelysning**

**Vedlagt tilbehør:**

**4 Påmonteringsstuss IP54 M25 tetningsområde 9 - 18,5 mm, 1 Skrukork M25**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
maks. ledertverrsnitt:	6 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP54/IP65
UL Type Rating:	ikke aktuelt

### Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	rød

### Dimensjoner

Bredde:	110 mm
Lengde:	110 mm
Høyde:	67 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	nei
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikkvalitet:	nei

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK07
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1 Nm
Feste:	innvendige feste-punkt

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område

## Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polystyren
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

## Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

## Tilbehør

- [19202001 - KS M20 - Kombisett](#)
- [19202501 - KS M25 - Kombisett](#)
- [19202601 - KS M25-gro - Kombisett](#)
- [19808101 - NS 35-81 - DIN-skinne](#)
- [20342001 - WST M20 - Skrukork](#)
- [20342501 - WST M25 - Skrukork](#)
- [20842001 - GMU PA M20 - Kontramutter](#)
- [20842501 - GMU PA M25 - Kontramutter](#)
- [21342001 - WNI M20 - Skrunippel](#)
- [21342501 - WNI M25 - Skrunippel](#)
- [21642001 - SNI M20 - Nivåplugg](#)
- [21642501 - SNI M25 - Nivåplugg](#)
- [22742001 - KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse](#)
- [22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse](#)
- [22742501 - KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse](#)
- [23042001 - AST M20 - Påmonteringsstuss](#)
- [23042501 - AST M25 - Påmonteringsstuss](#)
- [23142001 - VST M20 - Skrukork](#)
- [23142501 - VST M25 - Skrukork](#)
- [26002001 - DMS M20/sw - Dobbelmembranstuss](#)
- [26012001 - DMS M20/w - Dobbelmembranstuss](#)
- [26012501 - DMS M25/w - Dobbelmembranstuss](#)
- [26042001 - DMS M20 - Dobbelmembranstuss](#)
- [26042501 - DMS M25 - Dobbelmembranstuss](#)
- [26202001 - BST M20/sw - Lufttestuss](#)
- [26242001 - BST M20 - Lufttestuss](#)
- [28842001 - RST M20 - Rørstuss](#)
- [28842501 - RST M25 - Rørstuss](#)
- [84000601 - Abox 060 KLS-6<sup>2</sup> - Terminalblokk](#)
- [84000750 - Abox 060 KLH-SL 0,2/4<sup>2</sup> - Klemmeholder](#)

## Cable gland

